

计算机 OKC3, 识别号.: 257 280.00

CMS	502	520	530	520C					
类型	626	620 628	621 627	629					
线路图 222. 00	X	X	X	X					

CMS 电气数据

三相主电压 : 400V
±10% 50/60 Hz
相数 : 3
尔吕电篝F0 : 7A
主保险丝（客户）: 16 A 缓熔保险丝

当主电压不是400V时，连接机器到独立的变压器T2.
必须正确设置保护马达的开关 F0.

主电源连接:

小心! 连接前须检查编织机操作位置的主电压
连接机器前，注意保持顺时针方向的相序。

通常不允许将外部电器和电器部件组与机器内部电线进行连接.

在这些情况下无法确保机器操作无故障。

通过发电机供电操作机器时，注意按照 EN 60204-1 段执行所需要的主电压. 4.3.1.

电源电压	额定电流 F0
440 V	6, 3 A
420 V	6, 3 A
400 V	7, 0 A
380 V	8, 0 A
360 V	8, 0 A
340 V	9. 0 A
240 V	10, 0 A
220 V	10, 0 A
200 V	10, 0 A

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
1	cover page		27. Mär. 2009	KEX	
2	contents		27. Mär. 2009	KEX	x
3	contents		27. Mär. 2009	KEX	
4	code The connector, actuator and sensors		27. Mär. 2009	KEX	
5	caption		27. Mär. 2009	KEX	
6	caption		27. Mär. 2009	KEX	
7	caption		27. Mär. 2009	KEX	
8	caption		27. Mär. 2009	KEX	
9	block diagram transformer		27. Mär. 2009	KEH	
10	block diagram control unit		27. Mär. 2009	KEH	
11	block diagram control unit		27. Mär. 2009	KEH	
12	block diagram servo drive and racking		27. Mär. 2009	KEH	
13	block diagram main take down and comb		27. Mär. 2009	KEH	
14	connector definition wiring system		27. Mär. 2009	KEH	
15	connector definition connectors external		27. Mär. 2009	KEH	
16	supply		27. Mär. 2009	KEH	
17	transformer		27. Mär. 2009	KEH	
18	power supply		27. Mär. 2009	KEH	
19	CAN-BUS		27. Mär. 2009	KEH	
20	lighting fluff elemination central lubrication		27. Mär. 2009	KEH	
21	servo drive and racking		27. Mär. 2009	KEH	
22	inputs servo HA+V		27. Mär. 2009	KEH	
23	outputs servo HA+V		27. Mär. 2009	KEH	
24	posifeed		27. Mär. 2009	KEH	
25	Take down and comb		27. Mär. 2009	KEH	
26	signals Take down XR62		27. Mär. 2009	KEH	
27	signal comb XR63		27. Mär. 2009	KEH	
27.1	signal auxiliary take down open XR64		27. Mär. 2009	KEH	
28	signal Take down open XR65		27. Mär. 2009	KEH	
29	signals auxiliary take down XR66		27. Mär. 2009	KEH	

激头上传始矮槛掘动矮捏认接

A__	矮矮
B	开关
E__	照明通风设备, 通风设备
F__	保险丝
J__	啊线宰统捏卡激头 __晒矮矮应标识卑 标识号 (示例 标识号 301007 --> J007)
K__	继电矮
M__	马达
P__	恣卑矮柯
Q__	怕动矮柯上矮铁
T__	变压器
W__	电缆
V__	始扰卑怕矮
XR__	啊线宰统忆捏激头 恣侧卑怕矮柯扭罢电缆激矮芝
XT__	变压矮忆捏激头
XZ__	矮矮齿轮靖开关齿轮忆捏激头

